



## ATS1201E

DGP 8-32 zones 230VAC petit boîtier



- Nombre max. de zones (filaires) : 32
- Extensions de zones internes : Max. 3x ATS1202
- Extensions de sorties internes : Max. 1x ATS1810 ou 3x ATS1811
- Compatible avec centrale(s) : ATS Advanced (x000A / x500A), ATS Master
- Garantie : 2 ans

## ENVIRONNEMENTAL

Température de fonctionnement (°C)	De -10 à 55
Humidité max. de fonctionnement [%]	95
Indice de protection IP	30
Sabotage	Contact d'ouverture
Fermeture	A visser
Matériau du boîtier	Métal
Dimensions (H x L x P) (mm)	388 x 315 x 85

## SPÉCIFICATIONS

Alimentation	230VAC - 13.8VDC/2.9A (Batterie non incluse)
Consommation max [mA]	75
Compatible avec centrale(s)	ATS Advanced (x000A / x500A), ATS Master
Interface centrale	ATS bus système
Nombre max. de télécommandes	0
Levée de doute vidéo	Non
Garantie	2 ans

## CERTIFICATIONS

Certification EN	EN50131 Grade 2 & 3
------------------	---------------------

## SORTIES PROGRAMMABLES CÂBLÉES

Sorties relais	1
Max. de sorties (tout le système)	32
Sorties OC	8


## ZONES

Nombre de zones (filaires)	De 8 à 32
Nombre de zones radio	De 0 à 0
Nombre de zones (bus IADS)	De 0 à 0
Nombre max. de détecteurs PIRCam	0


## EXTENSIONS

Extensions de zones internes	Max. 3x ATS1202
Extensions de sorties internes	Max. 1x ATS1810 ou 3x ATS1811

# Accessoires pour ATS1201E




**ATS1810**  
ATS carte 4 relais



**ATS4500AV-IP-LM**  
8-512 zones, boîtier grand, IP, SES-CH



**ATS1500AV-IP-MM**  
8-32 zones, boîtier moyen, IP, SES-CH



**ATS1500AV-IP-LM**  
8-32 zones, boîtier grand, IP, SES-CH



**ATS3500AV-IP-MM**  
8-128 zones, boîtier moyen, IP, SES-CH



**ATS3500AV-IP-LM**  
8-128 zones, boîtier grand, IP, SES-CH



**ATS1745**  
Interface IP - Bus ATS RS485




**ATS1500A-IP-SM**  
8-32 zones, boîtier petit, IP, SES-CH



**ATS1201E MBC**  
Carte-mère DGP ATS120xE



**ATS1500A-IP-SM-HK**  
ATS1500A-IP-SM + clavier ATS1135



**ATS1500A-LM**  
8-32 zones, boîtier grand, SES-CH



**ATS2000A-MM**  
8-64 zones, boîtier moyen, SES-CH

# dema

Distribution d'Équipement et de Matériel d'Alarme DEMA SA

**CHEMIN DE LA VENDÉE 27**

CH-1213 Petit-Lancy  
t+41 22 879 69 00  
f +41 22 879 69 10  
@info@dema.ch

**RIEDSTRASSE 5**

CH-6330 Cham  
t+41 41 740 69 00  
f +41 41 740 69 03  
@info@dema.ch

**AVENUE DES BAUMETTES 5**

CH-1020 Renens  
t+41 21 633 39 00  
@info@dema.ch